


Zestaw wtyczek do zarobienia do kontrolerów mobilnych


R360/Basic/Contact Set

①




0,5...1,5 mm²

②




0,5...1,5 mm²




1,0...2,5 mm²

③




1,0...2,5 mm²

④




0,5...1,5 mm²




2,0...3,0 mm²

⑤



M6 (10 mm²)



M8 (10 mm²)

- 1 gniazda spade 2,8 x 0,8 mm
- 2 gniazda spade 6,3 x 0,8 mm
- 3 gniazda spade 6,3 x 0,8 mm w pełni izolowany
- 4 Styki do bezpieczników samochodowych
- 5 złącza oczkowe

Aplikacja

Wykonanie

dla BasicRelay, wykorzystując wszystkie połączenia z BasicRelay, CR0421

Dane mechaniczne

Waga

[g]

85,5

Wymiary

[mm]

134,5 x 50,6 x 210



Zestaw wtyczek do zarobienia do kontrolerów mobilnych

R360/Basic/Contact Set

Akcesoria

Dostarczane elementy

końcówki żeńskie do styków przekaźnikowych:
10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340

końcówki żeńskie do styków przekaźnikowych:
20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340

końcówki żeńskie do styków przekaźnikowych:
20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340

końcówki żeńskie z ostrzami do rozdzielaczy mocy: 20 x
6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), w pełni izolowany DIN 46245

Styki do bezpieczników samochodowych: 6 x 0,5...1,5 mm²

Styki do bezpieczników samochodowych: 4 x 2,0...3,0 mm²

zaciski pierścieniowe do zasilania: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234

zaciski pierścieniowe do zasilania: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234

Nakrętki: 1 x M6, ocynkowana ISO 4032

Nakrętki: 1 x M8, ocynkowana ISO 4032

Połączenie elektryczne

zaciski: